



Con Te
Sempre e Ovunque



Iridium

Iridium GO!

Iridium GO! è il piccolo hotspot ideale per chiamare e per collegare in Wi-Fi uno o più dispositivi, in un raggio di 30 metri. Può essere posizionato all'esterno per usufruire dei servizi satellitari all'interno di ambienti chiusi, in baita o sottocoperta.

Il terminale ha grado di protezione IP65 e MIL-STD810F, standard elevati per resistere agli agenti ambientali, a polveri e getti d'acqua.

L'Iridium GO! consente comunicazioni voce, SMS e l'utilizzo delle App certificate Iridium, ha una batteria con durata fino a 15,5 ore in stand-by; sono integrati il sistema di posizionamento GPS ed il pulsante SOS, indispensabile per comunicare le proprie coordinate in caso di emergenza.

Iridium GO! e Iridium Mail sono le App per utilizzare le funzioni principali del dispositivo, con l'Iridium GO! non è possibile navigare sul web.

Iridium GO! ha un design compatto e leggero, ideale per entrare in uno zaino ed estendere l'uso del proprio smartphone a satellitare.

Dimensioni: 114x83x32 mm

Peso: 305 g

Menù: 5 lingue, italiano non previsto

Funzionalità: voce, SMS e dati solo con App

Antenna Satellitare: omnidirezionale rotante

Display: bianco e nero

Trasmissione dati:

› Dial-up 2,4 kbps

Batteria: Li-ion 3.600 mAh

› autonomia in conversazione: fino a 5,5 ore

› autonomia in stand-by: fino a 15,5 ore

Alimentazione: 5 V DC

Sistema di posizionamento: GPS

Connettività: Wi-Fi

Connettori: SIM Card, Micro USB, accessori

Protezione agenti ambientali: IP65, MIL-STD 810F

Temperatura di esercizio: da -10 °C a +55 °C

Compatibilità: sistemi operativi Windows per aggiornamento Software

Pulsante SOS: invio SMS di emergenza ad un numero predefinito con le proprie coordinate



APPLICAZIONI

- › Iridium GO!
- › Iridium Mail



PACKAGE

- › Iridium GO!
- › Batteria
- › Cover protettiva
- › Cavo Micro USB
- › Caricabatteria da auto 5 V
- › Caricabatteria da viaggio 220 V con spine internazionali
- › Guida rapida in italiano
- › Manuale d'uso

